



Návod na inštaláciu komunikačného stojanu

1.1 Inštalácia ovládačov

Najskôr nainštalujte na počítači ovládače pre komunikáciu so stojanom. Súbor si môžete stiahnuť zo stránok <u>www.iscygnus.sk</u> – sekcia <u>Na stiahnutie</u> – <u>Inštalácia stojanu</u>.

Tento súbor spusťte a nainštalujte.

Stažení souboru - upozornění zabezpečení 🛛 🛛 🗙
Chcete soubor spustit nebo uložit?
Název: CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe Typ: Aplikace, 3,04 MB Zdroj: www.iresoft.cz
Přestože software stažený z Internetu může být užitečný, soubor tohoto typu může poškodit počítač. Pokud zdroji plně nedůvěňujete, tento software nespouštějte ani neukládejte. Jaké je riziko?

1.2 Zapojenie stojanu do PC

Teraz zapojte stojan pomocou dodaných káblov do elektrickej siete a potom pripojte k USB portu počítača. Operačný systém automaticky nainštaluje potrebné ovládače. Budú nainštalované 2 HW zariadenia. Po dokončení inštalácie ovládačov sa zobrazí potvrdzujúca správa.



1.3 Nastavenie komunikácie v IS Cygnus

Najskôr je potrebné zistiť, ku ktorému COM portu bol stojan pripojený. Klepnite na ikonu <u>Tento počítač</u> pravým tlačidlom a zvoľte položku <u>Spravovať</u>.

V ľavej časti okna zvoľte položku <u>Správca zariadenia</u>. V pravom zozname rozbaľte zložku <u>Porty (COM a LPT)</u>. Pokiaľ je stojan správne pripojený a nainštalovaný, bude medzi portami zobrazená položka <u>CP210x USB to</u>

Tento pr	Otevřít
Torico pe	Prozkoumat
	Hledat
	Spravovat
	Otestovat systémem AVG
	Připojit síťovou jednotku
	Odpojit siťovou jednotku
	Vytvořit zástupce
	Odstranit
	Přejmenovat
	Vlastnosti

<u>UART Bridge Controller (COM X)</u>, kde <u>X</u> v zátvorke označuje číslo portu, ku ktorému je stojan pripojený. Toto číslo si zapamätajte, pretože je potrebné ho zadať do IS Cygnus.



Spusťte IS Cygnus, spusťte modul <u>Dokumentácia klienta</u>, klepnite na tlačidlo <u>Nastavenie</u>, zvoľte položku <u>Nastavenie modulu Dokumentácia klienta</u>, v ľavej časti označte sekciu <u>Terminály</u> a vpravo vyberte správny COM port, ku ktorému je stojan pripojený. Okno zatvorte tlačidlom <u>OK</u>. Teraz je stojan pripravený pre komunikáciu medzi terminálom a PC.